

Funk Rückleuchten, Wireless LED Schlussleuchten Set magnetisch, mit 7-pol Adapter, CAN-Bus tauglich, 12V



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 7-pol Adapter 12VDC,
Akkuleuchten 3.7V
Montagemöglichkeit: mit Magnet (an der
Leuchte befestigt)
Höhe: 100mm
Breite: 118mm
Tiefe: 35mm (ohne Magnet), 64mm (mit
Magnet)
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: R1-S1 2a LIB (Schlusslicht,
Bremslicht, Richtungsblinker, Rückstrahler) (E9
16205)
Max Ladestrom: 1000mA
Max Ladedauer: 3-4 Stunden (5V DC
Ladespannung)
Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 50 Grad
Celsius
Funkferngesteuert: Ja, über 7-pol
Anhängerstecker (wird am Zugfahrzeug
eingesteckt)
Akkubetrieb: Ja
Max Leuchtdauer: 20h-Standby, 10h-
Schlusslicht , 3h Brems- und Blinklicht
Akku Kapazität: 2000mAh (3.7V)
Funkfrequenz: 2.4GHz
(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10 (10R
05.16210)
Garantie: 2 Jahre

Varianten:

Artikelnummern:

Reference: 19WL130

EAN13: -

UPC: -