

LAZER LINEAR-18 Elite, LED Fernlichtbalken E-geprüft, mit Low Beam Assist, 5 Jahre Garantie



Technische Eigenschaften:

Betriebsspannung: 9 - 32V DC
Stromaufnahme bei 12V DC: 3.58A im E-Modus / 11.25A im E-Boost Modus
LED Chip: 18 LED
Leistungsbereich: 51-100W
Leistung: 43W im E-Modus / 135W im E-Boost Modus
Lichtstrom (effektiv) - Lumen Austritt am Scheinwerfer: 5538 Lumen im E-Modus / 18000 Lumen im E-Boost Modus
Lichtstrombereich: 6001-8000 Lumen
Leuchtbild: Kombiniert
Schutzart : IP 69K
Lichtfarbe: kaltweiss für maximale Lichtleistung
Elektronische Thermikregelung: Ja
Druckausgleichsmembrane: Ja, gleicht Druckdifferenzen im Gehäuse zu aussen aus, für lange Lebensdauer
Montagemöglichkeit: hängend/stehend
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminiumguss
Material Scheinwerferglas: Polycarbonate
Kabel Einbausatz inklusive: Ja
elektrischer Anschluss: Kabel mit Stecker AMP Superseal
Kabellänge: 0.3m
Form: rechteckig
Höhe: 54mm
Breite: 532mm
Tiefe: 62mm
ECE-Prüfzeichen: Ja
ECE-geprüft als: (R) Fernlicht
Scheinwerfer Referenzzahl: 17.5
Anzahl LED Reihen: 1

(EMV/EMC) Entstört nach...: ECE R10

Varianten:

Artikelnummern:

Reference: 0L18-LBA-
B

EAN13:

5060404994089

UPC: -